

Funk-PIR-Vorhangmelder FIV-868



13344

Der Funk-PIR-Vorhangmelder ist ein passiver Infrarot-Bewegungsmelder zur Außenhautüberwachung (z.B. auf Durchstieg) in Innenbereichen. Der Melder reagiert auf Bewegung im Erfassungsbereich.

Leistungsmerkmale

- Anschaltbar an Funk-Zentrale Agility3 und Funk-Interfacemodul FIM-868/VdS
- Einsatz im Innenbereich
- Detektionsart: PIR, Passiv-Infrarot
- Erfassungsbereich mit Vorhang-Charakteristik
- Reichweite einstellbar: 3 m oder 6 m
- Temperaturkompensation
- Hohe Sonnenlichtimmunität durch Weißlichtsensor gesteuerte Filterfunktion
- LED-Statusanzeige (abschaltbar) Kommunikation, Detektion, Batterieunterspannung
- Sabotageüberwachtes, robustes Kunststoffgehäuse
- Standard- und 90° Montagewinkel im Lieferumfang enthalten
- Batterie im Lieferumfang enthalten

Technische Daten

Spannungsversorgung:	1 Stück 3 V Lithium Batterie CR 123 A
Batterielebensdauer:	ca. 3 Jahre (typ. abhängig vom Einsatz)
Frequenz, Kommunikation:	868,65 MHz, uni-/bidirektional
Betriebstemperaturbereich:	0° C bis +40° C
Gehäuse, Farbe:	Kunststoff, weiß
Abmessungen:	B 31,5 x H 98,5 x T 35 mm
Frequenz:	868,65 MHz

Bestellinformationen

13344	Funk-PIR-Vorhangmelder FIV-868 868 MHz, uni-/bidirektional, Reichweite 6 m
-------	---